



ARKUSZ DANYCH

ROZWIĄZANIE DO SAL KONFERENCYJNYCH: ROOMMATE + TAP IP

Ułatw współpracę pracownikom i członkom działu IT instalując urządzenie Logitech RoomMate i Logitech Tap IP w dowolnej przestrzeni spotkań jako uzupełnienie już używanej kamery konferencyjnej Logitech.

RoomMate i Tap IP eliminują konieczność stosowania w pomieszczeniu dodatkowego, dedykowanego komputera. Używane razem umożliwiają pracownikom dołączenie do spotkania naciśnięciem jednego przycisku.

ZMIEŃ DOWOLNĄ PRZESTRZEŃ W SALĘ DO WIDEOKONFERENCJI

Uzupełnij swoją kamerę Logitech MeetUp, Rally lub Rally Plus o urządzenie RoomMate i zmień dowolną przestrzeń w salę do wideokonferencji - dzięki компактowemu rozwiązaniu, które można łatwo zamontować w niewidocznym i bezpiecznym miejscu.

Skonfiguruj pomieszczenie pod kątem czołowych platform do wideokonferencji, takich jak Microsoft Teams Rooms w systemie Android, Zoom Rooms, RingCentral i nie tylko*. Dodaj do używanej kamery Logitech MeetUp, Rally lub Rally Plus, aby uzyskać kompletny zestaw urządzeń do sali konferencyjnej.

CECHY PRODUKTU I AKCESORIA

CECHY PRODUKTU

MOC I POŁĄCZENIA

Urządzenie komputerowe Logitech RoomMate zapewnia moc przetwarzania potrzebną do obsługi wideokonferencji w jakości HD w pomieszczeniach z jednym lub dwoma ekranami, a ponadto prezentuje się dobrze dzięki eleganckiej, płaskiej obudowie.

ROZPOCZNIJ SPOTKANIE NA EKRANIE TAP

Mając Logitech Tap IP, łatwy w konfiguracji i obsłudze, działający w sieci kontroler dotykowy, możesz rozpocząć spotkanie za naciśnięciem jednego przycisku.

ZWERYFIKOWANI PARTNERZY SPRZĘTU AUDIO

Skorzystaj z takiego systemu audio, jaki chcesz. Podczas parowania urządzenia RoomMate z kamerą MeetUp lub systemem Rally istnieje możliwość powrotu do domyślnych ustawień źródła dźwięku z kamery konferencyjnej. Gdy RoomMate pracuje z kamerą Rally, możesz także wybrać zweryfikowany system audio naszych partnerów, na przykład QSC, Shure i Biamp.

RÓŻNE MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

Łatwo zainstaluj urządzenie Logitech RoomMate w dowolnym miejscu, używając dyskretnego uchwyty Compute Mount z miejscem na kabel.

ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI I RAPORTOWANIE

Monitoruj, zarządzaj i miej wgląd w to, jak używane są Twoje pomieszczenia za pomocą usługi Logitech Sync. Monitoruj i zarządzaj urządzeniami sali konferencyjnej za pośrednictwem Menedżera urządzeń Zoom.

PROSTE I ZABEZPIECZONE OKABLOWANIE

Przyspiesz konfigurację Logitech Tap IP, używając pojedynczego kabla PoE oraz zabezpiecz połączenia dzięki zintegrowanemu mechanizmowi eliminacji naprężeń i przytrzymywania kabli.

ZALECANE AKCESORIA



Uchwyty z podwyższeniem na ekran Tap

Obrotowy uchwyty stołowy na podwyższeniu i z systemem prowadzenia kabli



Wieszak ścienny na ekran Tap

Wieszak ścienny z systemem prowadzenia kabli, który zajmuje niewiele miejsca



Uchwyty stołowy na ekran Tap

Obrotowy uchwyty stołowy z systemem prowadzenia kabli



Tap Scheduler

Panel planistyczny opracowany z myślą o salach konferencyjnych



Scribe

Bez problemu udostępnij obraz tablicy na spotkaniach wideo za pomocą Logitech Scribe, kamery do tablic sterowanej przez sztuczną inteligencję



Swytech

Podłącz laptopa do sprzętu audiowizualnego w sali konferencyjnej, aby korzystać z rozwiązań do obsługi wideokonferencji i webinarów internetowych.

SPECYFIKACJA PRODUKTU I ŁĄCZA

TAP IP		ROOMMATE	GWARANCJA
<p>Ekran dotykowy: Ekran o przekątnej 257 mm (10,1 cala) ustawiony pod kątem 14°</p> <p>Rozdzielczość: 1280 x 800</p> <p>Okablowanie: Kabel Power over Ethernet (PoE) (brak w zestawie), IEEE 802.3af typu 1, urządzenie klasy 3</p> <p>System zarządzania kablami: Wewnętrzny układ podtrzymywania kabli i eliminacji naprężeń</p> <p>Ethernet: 10/100 mbps</p> <p>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Zarządzanie urządzeniem: Usługa Logitech Sync</p> <p>Kolor: Grafit</p> <p>Montaż: Interfejs 100 mm x 100 mm VESA FDMI</p> <p>Wymiary (W x S x G): 58 mm (2,3 cala) x 244 mm (9,6 cala) x 179 mm (7,0 cali)</p>		<p>System operacyjny: Platforma Logitech CollabOS 1.4 lub nowsza</p> <p>Zarządzanie urządzeniem: Logitech Sync i obsługiwane platformy zarządzania obsługiwanyymi urządzeniami</p> <p>Certyfikowany sprzęt: Logitech MeetUp, kamera Rally, system Rally, system Rally Plus, Tap, Tap IP</p> <p>Zweryfikowany sprzęt: Biamp TesiraFORTÉ X 400, QSC Q-SYS Core 8 Flex, Shure IntelliMix P300. Aby uzyskać najnowsze informacje na temat zgodnych produktów, skontaktuj się z preferowanym partnerem.</p> <p>Obsługa protokołów sieciowych: IPv4, IPv6</p> <p>Obsługa serwerów proxy: Proxy oparte na IP, Proxy oparte na FQDN, Proxy używające pliku PAC</p> <p>Interfejsy</p> <ul style="list-style-type: none">Wyjście HDMI: 2Wejście HDMI: 1Połączenie USB: Typu A, 3 szt. <p>Sieć: 10/100/1G Ethernet</p> <p>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Parametry zasilania elektrycznego: 100–240 V; 19 V; 4,74 A</p> <p>Pełne szyfrowanie dysku: AES-128</p> <p>Szyfrowanie danych: Klucze Symetryczne, PKI</p> <p>Dane urządzenia: Chronione certyfikatem urządzenia</p> <p>Dostęp do urządzenia: Uwierzytelnienie z zastosowaniem API</p> <p>Ochrona klucza: Arm TrustZone, RPMP</p> <p>Zabezpieczenie urządzenia: Blokada Kensington</p> <p>Kolor: Biały</p> <p>Wymiary: (W x S x G): 34,5 mm (1,36 cala) x 161 mm (6,34 cala) x 211 mm (8,31 cala)</p>	<p>Standardowa: Dwuletnia ograniczona gwarancja na sprzęt w pakiecie</p> <p>Rozszerzona: Roczna oraz 3-letnia rozszerzona gwarancja dostępne przy zakupie produktów sprzętowych. Zapytaj swojego dystrybutora o dostępność.</p>
COMPUTE MOUNT			* CERTYFIKATY I ZGODNOŚĆ
<p>Pasuje do Logitech RoomMate i innych urządzeń komputerowych ze wzorem VESA 100x100 lub 75x75</p> <p>Wymiary: (W x S x G): 35 mm (1,38 cala) x 164 mm (6,46 cala) x 350 mm (13,78 cala)</p>			Tryb urządzenia <p>Obsługa zgodnego oprogramowania do wideokonferencji, w tym Microsoft Teams Rooms w systemie Android, Zoom Rooms, RingCentral Meetings Rooms. Skontaktuj się z firmą Logitech lub zapoznaj się z informacjami o dostępności i dodatkowych platformach do wideokonferencji na stronie https://prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/1500001344641.</p>
ELEMENTY ZESTAWU			Certyfikaty <p>Wszystkie elementy pakietu do sali konferencyjnej mają certyfikat platformy Zoom Rooms, Microsoft Teams dla systemu Android i RingCentral Meetings Rooms (oraz Tencent w wersji tylko na rynek chiński). Dodatkowe informacje o certyfikacji w toku i przyznanych certyfikatach udostępniła producent.</p>
Logitech RoomMate Logitech Tap IP Compute Mount			Zweryfikowany sprzęt <p>Biamp TesiraFORTÉ X 400 QSC Q-SYS Core 8 Flex Shure IntelliMix P300</p> <p>Aby uzyskać najnowsze informacje na temat zgodnych produktów, skontaktuj się z preferowanym partnerem.</p>
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA			NUMERY KATALOGOWE
Tap IP <p>Kontroler dotykowy Tap IP Śruby mocujące VESA (4) Ściereczka z mikrofibry Dokumentacja</p>	RoomMate <p>Logitech RoomMate Zasilacz Przewód AC Uchwyt montażowy VESA Pilot Dokumentacja</p>	Compute Mount <p>Uchwyt Compute Mount z zaciskiem podtrzymującym kable Osprzęt do montażu Dokumentacja</p>	USA/Kanada/Meksyk: 991-000397 Brazylia: 991-000398 Argentyna/Chile: 991-000399 UE/Azja Południowo-Wschodnia/INDO: 991-000400 Wielka Brytania/Hongkong: 991-000401 Szwajcaria: 991-000402 Australia/Nowa Zelandia: 991-000403 Tajwan: 991-000404 Indie: 991-000405 Chiny: 991-000406 Japonia: 991-000407

logitech®

Skontaktuj się ze sprzedawcą lub z nami na stronie www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL — Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH-1015 Lozanna

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Faks: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, logo Logitech i inne znaki firmy Logitech są własnością firmy Logitech i mogą być zastrzeżone. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. Firma Logitech nie bierze na siebie odpowiedzialności za błędy, które mogą się znaleźć w niniejszej publikacji. Podane w niej informacje o produkcie, cenach i funkcjach mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

Opublikowano we wrześniu 2022 r.